

Steckerbelegung KFZ Hängerkupplung

Pinbelegung von 7pol. / 13pol. Anhängeranschluß an LKWs und PKWs


Weitere SupportThemen befinden sich auf unserer Website

weitere Infos unter:

<http://www.bvb-verband.de>


7 poliger KFZ Anhängeranschluß

Stecker
Sicht auf Anschlüsse
von hinten




Pin	KFZ	Bezeichnung
1	L	Blinker links
2	54g	Nebelschlussleuchte
3	31	Masse
4	R	Blinker rechts
5	58R	Schlusslicht rechts
6	54	Bremsleuchte
7	58L	Schlusslicht links

Buchse
Sicht auf Anschlüsse
von hinten




13 poliger KFZ Anhängeranschluß

Stecker
Sicht auf Anschlüsse
von hinten



Pin	Bezeichnung
1	Blinker links
2	Nebelschlussleuchte
3	Masse für PIN 1-8
4	Blinker rechts
5	Schlusslicht rechts
6	Bremsleuchte
7	Schlusslicht links
8	Rückfahrlicht
9	Batterie +12V/24V
10	Batterie, geschaltet
11	frei verwendbar
12	frei verwendbar
13	Masse für PIN 9-12

Buchse
Sicht auf Anschlüsse
von hinten



Achtung! Pin 3 mit PIN 13 nicht verbinden!